

Внимание!

Инструкция может не соответствовать действительным техническим данным оборудования. Актуальную инструкцию Вы получите в комплекте с оборудованием.

Стационарный подавитель сотовых телефонов беспроводной 3G, GSM связи.

«АЛЛИГАТОР – 100»

(модель TG 4CA)

1. НАЗНАЧЕНИЕ:

Подавитель мобильных «Аллигатор-100» предназначен для подавления мобильных телефонов стандарта GSM 900/1800, 3G 2100, Wi-Fi 2400. Дальность распространения радиопомех подавителя «Аллигатор-100» составляет до 100 метров в прямой видимости.

«Аллигатор-100» имеет плавную регулировку мощности каждого канала подавления, что позволит использовать блокиратор в различных помещениях и настраивать его под конкретные условия.

ВНИМАНИЕ! Радиус подавления может изменяться. Это зависит от мощности и близости базовой станции (ретранслятора) сотового оператора. Радиус действия подавителя (до 100 метров) указан с учётом уровня сигнала сотовой связи 60 – 80%.

2. ПРИБОР ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

- Блокировку любой передачи через сотовую связь - прием и отправка ММС и СМС сообщений, совершение голосового вызова, а также осуществление связи через сеть третьего поколения 3G.
- Блокировку системы дистанционного включения мобильного телефона в качестве «радиожучка».

3. ПОРЯДОК ИСПОЛЗОВАНИЯ:

- Прикрутите 4 антенны соблюдая совпадение цветовой маркировки

Желтый – GSM (925-960МГц); Красный – Wi-Fi (2400МГц); Синий – GSM (1805-1880МГц); Зеленый 3G(2110-2170МГц).

Описание подавителя:



1. Выключатель
2. Переключатель режимов (Remote – управление брелком, Local – постоянное подавление)
3. Разъем адаптера питания
4. Индикатор работы
5. Разъем для подключения антенн
6. Регуляторы мощности

ВНИМАНИЕ: не включайте питание прибора без антенн – это приведет к выходу устройства из строя!

- Для более эффективной работы, расположите устройство примерно в центре подавляемой помещения.

- Антенны должны быть строго вертикально.

- Подключите подаватель к сети 220В через адаптер.

Для включения подавителя переведите переключатель "OFF/ON Power Switch" расположенный на задней панели в положение "ON" (загорится индикатор "Power LED"). Для отключения режима подавления переведите переключатель в положение "OFF"

С помощью регуляторов, напротив каждой антенны можно изменять дальность подавления каждой частоты.

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Подавитель Аллигатор – 100 – шт.
- Блок питания – 1 шт.
- Антенны Wi-Fi 2400, GSM 900, GSM 1800, 3G 2100 – 4 шт.
- Брелок ДУ – 1 шт.
- Инструкция – 1 шт.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Частоты подавления:
- Wi-Fi 2400: 2410-2468 МГц;
- GSM 900: 925-960 МГц;
- GSM 1800: 1805-1880 МГц;
- 3G 2100: 2110-2170 МГц.
- Радиус подавления: до 100 метров
- Габариты: 200x175x60 мм (без антенн)
- Масса: 2,8 кг.

ВНИМАНИЕ! ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОДАВИТЕЛЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИКАСАТЬСЯ К АНТЕННАМ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ПРИБОРА ИЗ СТРОЯ!

Гарантия

Гарантируется соответствие системы требованиям ТУ и отраслевых стандартов при соблюдении потребителем условий эксплуатации, указанных в ПАСПОРТЕ-ИНСТРУКЦИИ. Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления. Гарантийный срок на изделие «Аллигатор-100» - 6 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия. Дата продажи указана в товарной накладной или квитанции о продаже. Настоящая гарантия предоставляется при наличии товарной накладной или квитанции о продаже.

Гарантия не предоставляется если:

- изделие используется не по назначению;
- имеются механические повреждения изделия, полученные в результате некачественного монтажа-демонтажа и нарушения условий эксплуатации;
- имеются механические повреждения корпусов контрольной панели и датчиков.